

Spécification

Taille: 47 x 16 x 10cm (environ)

Poids: 1.1kg

Contenu:

	1 x support de fibre optique métallique		2 x boulon à haute résistance et ensemble de rondelle
	6 x prises murales en plastique		4 x boulons pour monter la source lumineuse
	6 x vis à monter au mur		4 x Noix
	8 x rondelles		

Remarque: La source lumineuse de 45 W et les queues à fibre optique doivent être achetées séparément. Veuillez contacter Play learn Ltd pour plus d'informations.

Outils requis :

Tournevis
Forer
Clé
Échelle

AVERTISSEMENT!

Cet article doit être installé par un installateur compétent et expérimenté uniquement, assistant d'un adulte compétent peut être nécessaire lors de l'assemblage.

Les queues de fibre optique sont de longs cordons qui pourraient provoquer une strangulation. Assurez-vous que le produit est suspendu suffisamment haut pour minimiser ce risque. Les enfants doivent **TOUJOURS** être surveillés lors de l'utilisation de ce produit. **Ne** laissez JAMAIS les enfants sans surveillance lors de l'utilisation de ce produit.

Ce produit doit être fixé à un mur suffisamment solide pour supporter son poids et en bon état. Nous recommandons des vérifications régulières pour vous assurer que l'article est bien attaché, qu'il continue de fonctionner et que les connexions ne sont pas desserrées. Il est de la responsabilité du consommateur de s'assurer que l'article est correctement attaché et d'effectuer des contrôles de sécurité réguliers.

Avertissements de sécurité :

- Avant de configurer, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé. Si une partie du produit est endommagée, n'essayez pas de l'assembler et de l'utiliser.
- Ce n'est pas un jouet, éloignez-vous des enfants.
- S'assurer que les câbles sont placés de manière à ce qu'aucun risque de trébuchement, d'enchevêtrement ou d'étranglement ne soit susceptible de se produire
- Veuillez appeler un entrepreneur en installation qualifié pour obtenir de l'aide si vous n'êtes pas certain de la nature de votre mur.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.

Instructions

- 1) Avant de commencer, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure.
- 2) Déballez soigneusement le produit, retirez le contenu et disposez-le sur un carton ou une autre surface de protection pour éviter tout dommage. Assurez-vous que tous les contenus répertoriés sont présents avant la configuration.
- 3) Comme cette source lumineuse n'a pas besoin d'être câblée, un adaptateur est connecté, donc assurez-vous qu'une prise de courant est à portée de main, sans trop étirer le fil.

- 4) Pour avoir une idée de la hauteur à laquelle vous devez monter le support, alimentez d'abord les queues de fibre optique à travers les trous du support. Cela vous donnera une idée de combien de temps vous souhaitez que les queues soient suspendues et où monter le support.
- 5) En utilisant le support comme modèle, marquez les trous de vis sur le mur. À l'aide d'une perceuse, faites le trou de la bonne taille sur le mur et insérez les bouchons de vis en plastique.

Remarque: les deux trous au milieu sont pour le boulon à haute traction. L'utilisation de cela rendra le support beaucoup plus sûr.



- 6) Alignez le support sur le mur et insérez maintenant les vis pour fixer le support au mur.
- 7) Alignez maintenant la source lumineuse de 45 W sur le dessus du support, de sorte que les trous de montage soient alignés avec le support. Insérez un boulon et une rondelle sur 4 coins de la source lumineuse. Sous le support, insérez la rondelle et l'écrou pour fixer la source lumineuse au support.



- 8) Vous trouverez peut-être plus facile de passer d'abord par les queues de fibres dans les trous souhaités, avant de connecter la fibre optique à la source lumineuse.
- 9) Sur la boîte de source lumineuse, dévissez la vis à l'avant de la boîte pour desserrer l'anneau, afin que la fibre optique puisse être insérée, puis serrez la vis pour fixer la fibre optique.
- 10) Fixez le connecteur de l'adaptateur à la source lumineuse et branchez-le à la prise murale secteur. Allumez le secteur, puis appuyez sur le bouton de la source lumineuse pour ON.



Veillez conserver ces informations pour référence future.

Fabriqué en Chine